

NÁVOD - Digitální teploměr s vlhkoměrem HTC-2



SPECIÁLNÍ
ZAHRADNICTVÍ

Specifikace:

Teplotní rozsah

Uvnitř: -10°C - +50°C

Venku: -50°C - +70°C (jestliže přístroj má teplotní venkovní senzor)

Vlhkost 20% - 99%RH (pokud je vlhkost menší než 20% na displeji se zobrazí 10% RH)

Napájení: 1,5V (AAA velikost) 1x

Funkce:

- Měření venkovní a vnitřní teploty a vnitřní vlhkosti
- Volba jednotek °C/F
- Paměť pro Max a min teplotu a vlhkost
- Volba 12/24h
- Hodiny a datum zobrazeny na displeji, automatické změna na displeji v 5 sekundách při zobrazení času a data.
- Funkce hodinového alarmu a každodenního alarmu

Obsluha:

- Otevřete kryt baterie a vložte baterii
- Tlačítko MODE – mění zobrazení na displeji z času na alarm, Nastavení alarmu, nastavení času a data.
- Tlačítko ADJ – nastavení konkrétní hodnoty v menu setting
- Tlačítko °C/F nastavení jednotek (toto tlačítko je v krytu baterie)
- Tlačítko RESET – vymaže všechny hodnoty v paměti, vrací tovární nastavení (toto tlačítko je v krytu baterie)
- MEMORY – zobrazuje max a Min teplotu a vlhkost uloženou v paměti

Nastavení:

Nastavení času a datumu: Podržte tlačítko MODE na 2 sekundy, ukazatel minut začne blikat, tlačítkem ADJ nastavte hodnotu, stiskněte znovu krátce MODE a nastavte stejně hodiny, datum atd.

Nastavení alarmu: Když je na displeji zobrazen čas, stikněte MODE 1x, na displeji přestane blikat indikátor vedle ukazatele času, nyní tlačítkem ADJ můžete zapnout vypnou alarm ON/OFF a zapnout hodinový alarm. Podržte tlačítko MODE 2 sekundy a nastavte čas alarmu.

Po krátkém zmáčknutí tlačítka MODE v menu alarm se displej změní na datum a poté ve 3 sekundách naskočí opět mód času. Pokud v módu alarmu neproběhne žádná operace po dobu 1 minuty, displej se opět vrátí do módu času.

Max/ Min teplota a vlhkost: Stiskněte 1x tlačítko MEMORY a zobrazí se Vám Max/min teplota a vlhkost. Podržte tlačítko MEMORY 2 sekundy a Max/Min teplota a vlhkost se vymaže, poté přístroj znovu uloží do paměti nově nejnížší a nejvyšší naměřené hodnoty.

Upozornění:

- Stiskněte jedenkrát RESET tlačítko pokud je přístroj užíván poprvé nebo byla měněna baterie.
- Stiskněte jedenkrát RESET tlačítko pokud jsou na displeji abnormální hodnoty

