

# Urban WiFi Air Quality monitor

Po otevření balení se prosím ujistěte, že produkt je nepoškozen a obsahuje vše, co obsahovat má. Výrobek je dodáván včetně baterie, USB C kabelu a manuálu. Před použitím dejte Urban WiFi Air Quality monitor do nabíječky na pět minut. Poté stiskněte a držte tlačítko Multi Function na zadní straně produktu a monitor se spustí. Krátkým nabitím zamezíte vybití baterie kvůli dopravě a jiným důvodům. Před použitím přístroj prosím zkalibrujte.



## PŘEDNÍ STRANA:

Horní hrana: oblast automatického snímání jasu (neblokuje)

Vpravo nahoře: indikátor baterie

Střed monitoru: koncentrace CO2

Barevná PPM stupnice

Vpravo dole: vlhkost

Vlevo dole: teplota

## ZADNÍ STRANA:

Tlačítko Multi Function

Senzor pro měření teploty a vlhkosti

Nabíjecí port pro USB C

## MANUÁLNÍ KALIBRACE:

Zapněte zařízení a umístěte ho do prostředí s koncentrací CO2 cca 400 PPM (venku nebo u okna) na 5-10 minut, stiskněte rychle za sebou tlačítko Multi Function. Po pár sekundách se zařízení automaticky vypne, aby dokončilo kalibraci. Poté přístroj restartujte a můžete ho používat.

## AUTOMATICKÁ KALIBRACE:

Po 24 hodinách spuštění nastaví přístroj nejnižší změřenou CO2 hodnotu jako počáteční. Ujistěte se, že v uplynulém čase došlo k větrání.

## POKYNY K OBSLUZE:

1. Když je přístroj vypnutý, stiskněte a držte tlačítko Multi Function na 2 sekundy. Přístroj zapípá a pak na displeji zobrazí aktuální hodnoty.
2. Přístroj je třeba nabít vždy, když indikátor baterie svítí červeně. Při nabíjení bliká indikátor červeně a zeleně. Když se rozsvítí pouze zelené světlo, je přístroj nabitý.
3. Přístroj vypnete dlouhým stisknutím tlačítka Multi Function.
4. K přepínání mezi °C a °F stiskněte krátce Multi Function tlačítko (když je přístroj zapnutý).

## POPIS CO2 KONCENTRACE

Zařízení umí měřit koncentraci oxidu uhličitého ve vzduchu a ukazuje ji v číselných a grafických hodnotách. Přístroj upozorní na překročení koncentrace 1500 PPM zvukovým alarmem.

**Bliká ZELENÁ kontrolka** → koncentrace je mezi 400-799 PPM

**Bliká ŽLUTÁ kontrolka** → koncentrace je mezi 800-1199 PPM

**Bliká ORANŽOVÁ kontrolka** → koncentrace je mezi 1200-1599 PPM

**Bliká ČERVENÁ kontrolka** → koncentrace je mezi 1600-1999 PPM

všechny kontrolky blikají → koncentrace překročila 2000 PPM

## PARAMETRY PRODUKTU

- Rozměry: 70x84x35 mm
- Detekovatelné ppm: 400-5000 ppm
- Přesnost CO2 detekce: 50 ppm
- Detekovatelná teplota: 0-50 °C
- Přesnost měření teploty: 1 °C
- Detekovatelná vlhkost: 0-99 % RH
- Přesnost měření vlhkosti: 5 %
- Napájení USB C
- Kapacita baterie 1200 mAh

## UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím si prosím přečtete pečlivě následující informace.

1. Přístroj využívá vysoce přesné senzory a komponenty. Proto přístroj používejte v čistém prostředí a bez přímého slunečního světla.
2. Při prvním použití přístroj nakalibrujte manuálně nebo automaticky.
3. Při používání neblokuje přívod vzduchu.
4. Přístroj není vodotěsný. Ochraňte ho před ponořením nebo před stříkající vodou a jinými kapalinami.
5. Nevkládejte ostré, hořlavé nebo kovové předměty do přívodu vzduchu na přístroji, mohli byste způsobit elektrický šok a požár.
6. Přístroj je vybaven funkcí pro automatické seřízení jasnosti. Jasnost obrazovky se nastaví podle okolních podmínek. Neblokujte proto detektor světla. Blokování způsobí, že jasnost obrazovky bude nízká.
7. Pokud přístroj používáte delší dobu, použijte napájecí zdroj. Baterie je vhodná pro krátkodobé použití.
8. Pokud je zařízení poškozeno, nepoužívejte ho.
9. Při měření se mohou vyskytnout odchylky. Podrobnosti naleznete v rozsahu přesnosti.

Poznámka: Pokud se obličejem přiblížíte k přístroji, můžete ovlivnit CO2 hodnoty prostřednictvím vašeho dechu.

### Disclaimer:

Manuál popisuje ovládání a používání výrobku. Výrobce si vyhrazuje právo změnit návod bez upozornění. Vzhled produktu může být malinko jiný, než vidíte v manuálu.

### ODPAD:

Tato nálepka (a produkt) není určena pro běžný domácí odpad. Až přístroj doslouží, měl by být uložen do elektroodpadu.

## Urban WiFi Air Quality monitor WIFI APP

- A. Naskenujte QR kod v dokumentu u produktu, stáhněte si aplikaci a nainstalujte si ji.
- B. Ve výchozím nastavení přejde zařízení po prvním zapnutí do stavu párování a ikona Wifi začne blikat.
- C. Otevřete aplikaci, zaregistrujte účet a přihlaste se.
- D. Klepnutím na ikonu "Add Device" nebo "+" v pravém horním rohu přidejte zařízení. V tomto okamžiku se zobrazí okno připojení, kliknutím na "Go to add" nebo "Add" zahájíte párování.
- E. Kliknutím na ikonu připojeného zařízení zobrazíte konkrétní údaje na domovské stránce aplikace.

Klikněte na hodnotu, kterou chcete zobrazit, údaje této hodnoty můžete zkontrolovat.

### F. Resetování WiFi

1. Stisknutím a podržením ikony obrázku vstupte do rozhraní pro správu, vyberte zařízení, které potřebujete resetovat Wifi, klikněte na "Remove Device" a po odebrání zařízení znovu zadejte stav párování.
2. Stisknutím ikony v pravém horním rohu vstupte do rozhraní nastavení, klikněte na "Remove Device" (Odebrat zařízení) a po odebrání zařízení znovu zadejte stav párování.
3. Resetování WiFi v zařízení:

Stiskněte a podržte tlačítko "Multi function" ve vypnutém stavu po dobu 8 sekund (během této doby se obrazovka rozsvítí a vyšle první tiknutí), dokud se neozve druhé tiknutí bzučáku, ikona Wifi nezačne blikat a nevstoupí do stavu párování, poté tlačítko uvolněte.

### G. Poznámky

1. Ikona WiFi bliká; je ve stavu párování a je třeba ji spárovat s chytrým telefonem a bezdrátovým směrovačem.
2. Ikona WiFi svítí stále: normální stav připojení.
3. Ikona WiFi pomalu bliká: Bylo již jednou spárováno s chytrým telefonem, ale aktuální síť je abnormální (například spárovaný router není zapnutý) a síť je třeba obnovit nebo znovu spárovat.
4. Ikona WiFi se nezobrazuje: Výrobek není ve verzi WiFi nebo je modul WiFi poškozený.
5. Pokud dojde ke změně sítě, je nutné opětovné spárování.
6. Zařízení lze spárovat pouze s chytrým telefonem a routerem, chytrý telefon lze spárovat s více zařízeními (až 200 zařízení).